



LORRENZ SW 118A сабвуфер активный, мощность 1400 Вт, 18"

Мощный и компактный низкочастотный активный 18" сабвуфер SW118A в корпусе с встроенным на борту фазоинвертором. Рассчитанный специально на то, чтобы обеспечить в нижнем диапазоне поддержку полнодиапазонным системам MZ115A, он полностью дополняет систему по низкочастотной составляющей. Системы SW118A и MZ115A имеют одинаковую ширину, это позволяет оптимально линковать профессиональные системы в стековую конфигурацию.

Эта модель предназначена для систем усиления звука средних площадок, где требуется хороший полноценный "низ" и в то же время компактность, сведенная до единого кабинета.

Технические характеристики

Тип системы

Активный фазоинверторный сабвуфер

Акустические данные АЧХ [-10 дБ] 32 - 114 Гц

Максимальный уровень звукового давления 141 дБ

Направленность

Всенаправленная НЧ, 18 " НЧ звуковая катушка 4 "

Двойной фазоинвертор

Усилитель Класс усилителя Class D (Bi-amp)

Номинальная мощность 1500 Вт

Пиковая мощность 3000 Вт

Процессор 56/24 bit, 96 кГц

Управление процессором USB

LED-дисплей

LED индикация 7 pcs

Контроллер

Аналоговый/цифровой

Лимитер

Двойной активный лимитер, по RMS, термальный

Частота кроссовера 80-105 Гц (переключается)

Крутизна характеристики НЧ-кроссовера 24 дБ на октаву

Коммутация

Сигнальный вход XLR (бал., 20 кОм)

Входная чувствительность [dVu] -3dVu

Регулировка входного сигнала

Сигнальный выход

1 x XLR кроссовер-выход /
соединительный выход
Neutrik NL4 X 2
Корпус
Составной из фанеры с Н.Е.Т покрытием, упрочненный
Цвет чёрный
Инсталляционная механика в корпусе
Питание
PowerCon (In), PowerCon (Out), 120-240 Вт (50/60Гц)
Габариты (ШxВxГ) 490x790x525
Рабочий вес 36,5 кг
